Kosmos – Sprachassistent

Bedienungsanleitung und Befehlsreferenz

Für blinde und sehbehinderte Menschen und Menschen mit motorischen Einschränkungen

Stand: 15. November 2026

Kontakt

Name	Andy Kegel / kegel-it.de
Anschrift	Sperberweg 6, 51515 Kürten
Telefon	+49 2207 84 87 499
E-Mail	kontakt@kegel-it.de
Internet	https://voice-assistant.kegel-it.de
Sprechzeiten	Montag, Dienstag und Mittwoch, 10:00–12:00 und 14:00–16:00 Uhr

Die jeweils aktuelle Fassung dieser Anleitung findest du online: https://voice-assistant.kegel-it.de/de/bedienungsanleitung/

Bedienungsanleitung

Hier steht, was du Kosmos sagen kannst und was dann passiert. Die Anleitung ist nach Alltagsbereichen sortiert.

Erste Schritte

So sprichst du mit Kosmos

Alle Befehle beginnen mit dem Wake-Word **„Kosmos“**. Beispiel: *„Kosmos, wie spät ist es?“* Nach dem Wake-Word sprichst du ganz normal. Die Befehle auf dieser Seite sind Beispiele für feste Sprachmuster; kleine Abweichungen im Satzbau werden meist erkannt.

Kosmos ist **voice-first**: Fast alles läuft per Sprache, ohne den Bildschirm zu berühren oder zu sehen. Wo Android es nicht anders zulässt, genügt ein einzelner Tastendruck. Diese Stellen sind im jeweiligen Abschnitt genannt, zum Beispiel beim Stoppen eines klingelnden Weckers und beim Beenden eines Gesprächs.

Kosmos versteht und spricht derzeit **ausschließlich Deutsch**.

Wie sich ein Gespräch mit Kosmos anhört, kannst du dir bei den Funktionsbeispielen (https://voice-assistant.kegel-it.de/de/funktionsbeispiele/) anhören.

Rückfragen, Bestätigen und Abbrechen

Bei Aufgaben mit mehreren Schritten, etwa einer SMS oder einem Termin, fragt Kosmos nach und du antwortest ohne Wake-Word. Fast überall gilt:

Du sagst	Wirkung
`ja` / `ok`	Bestätigen
`nein`	Verneinen oder verwerfen
`abbrechen`	Den Dialog beenden

In einzelnen Dialogen gelten zusätzliche Wörter, zum Beispiel `senden` oder `stopp`; sie stehen beim jeweiligen Abschnitt. Während ein Dialog läuft, sind andere Befehle nicht verfügbar. Antwortest du nicht, endet ein Dialog nach einer Weile von selbst.

Funktionen mit KI-Abo

Einige Funktionen brauchen eine Cloud-KI, zum Beispiel Briefe vorlesen, Bilder beschreiben und Wissensfragen. Sie sind in dieser Anleitung mit „(mit KI-Abo)“ gekennzeichnet.
Auch die Senderwahl beim Radio nutzt eine Cloud-KI (mit KI-Abo), wenn Kosmos einen Sendernamen nicht sicher erkennt. Ein Satz, den Kosmos keiner Funktion zuordnen kann, geht

ebenfalls an den Cloud-Chat (mit KI-Abo). Alles andere läuft ohne Abo, die Kernfunktionen sogar ohne Internet. Ohne die Cloud-KI sind einzelne Erkennungen ungenauer, zum Beispiel bei selten gesprochenen Sendernamen. Mehr dazu auf der Seite Jetzt vormerken (https://voice-assistant.kegel-it.de/de/vormerken/).

Hilfe im Gerät

Du kannst Kosmos jederzeit selbst fragen: `hilfe`, `befehle` oder `was kannst du`. Mehr dazu im Abschnitt Hilfe und Einführung.

Alltag und Zeit

Uhrzeit und Datum

Befehl	Beschreibung
`wie spät ist es` / `uhrzeit`	Aktuelle Uhrzeit
`welches datum ist heute`	Heutiges Datum
`welcher tag ist heute`	Wochentag und Datum
`was ist heute` / `was für ein tag ist heute`	Heutiges Datum
`wie spät ist es in [Stadt]`	Weltzeit, über 200 Städte (Berlin, Tokyo, New York …)

Wecker

Wecker stellen

Befehl	Beschreibung
`stelle den wecker auf 7 uhr`	Wecker heute um 7:00 Uhr
`wecker um 7 uhr 30`	Wecker um 7:30 Uhr
`wecker morgen um 8`	Wecker morgen früh
`wecker übermorgen um 9`	Wecker übermorgen
`wecker in 2 stunden`	Wecker in zwei Stunden
`wecker in 30 minuten`	Wecker in 30 Minuten
`wecker auf fünf minuten stellen` / `wecker nach drei minuten` / `wecker zehn minuten`	Dasselbe ohne „in“: Zahl mit Minuten oder Stunden gilt als Dauer, nie als Uhrzeit

Auch `wecke mich um 7` funktioniert wie `wecker um 7`. Nach dem Stellen nennt Kosmos den Zeitpunkt, nicht deinen Wortlaut, zum Beispiel „Ok, Wecker gestellt für heute um 8 Uhr 16, in 4 Minuten.“ Die Dauer ist auf Minuten gerundet.

Wiederkehrende Wecker

Befehl	Beschreibung
`wecker jeden tag um 7` / `wecker täglich um 6:30`	Jeden Tag
`wecker werktags um 7` / `wecker wochentags um 7`	Montag bis Freitag
`wecker montag bis freitag um 7` / `wecker mo bis fr um 7`	Montag bis Freitag
`wecker wochenende um 9` / `wecker samstag und sonntag um 9`	Samstag und Sonntag
`wecker montag um 8` / `wecker dienstag um 8` / `wecker mittwoch um 8`	Ein bestimmter Wochentag

Wecker verwalten

Befehl	Beschreibung
`zeige meine wecker` / `welche wecker habe ich` / `liste wecker`	Alle Wecker nennen
`wie viele wecker` / `wieviele wecker`	Anzahl der Wecker
`wann klingelt der nächste wecker` / `nächster wecker`	Nächsten Wecker nennen, mit Restzeit: „Der nächste Wecker klingelt [Zeitpunkt]. Bis dahin sind es noch [Dauer].“
`wann weckst du mich` / `weckzeit` / `um wie viel uhr`	Nächsten Wecker nennen
`lösche wecker` / `entferne wecker` / `deaktiviere wecker`	Den zeitlich ersten aktiven Wecker löschen
`lösche alle wecker`	Alle Wecker löschen

Tipp: `lösche wecker` wählt den Wecker nicht nach einer genannten Uhrzeit aus, sondern löscht immer den ersten aktiven. Lass dir deshalb vorher mit `zeige meine wecker` die Liste nennen. `deaktiviere wecker` pausiert den Wecker nicht, sondern entfernt ihn.

Wenn der Wecker klingelt

Beim Klingeln sagt Kosmos Wochentag, Datum und Uhrzeit an, zum Beispiel „Aufwachen! Es ist Sonntag, 8. November, 7 Uhr 39.“, und nennt die beiden Tasten. Nach dem Schlummern sagt er nur „Aufwachen! Es ist 7 Uhr 39.“ Das Stoppen geht nur mit den Tasten am Gerät, nicht per Sprache. Alle anderen Wecker-Befehle funktionieren währenddessen weiter.

Taste	Wirkung
Lautstärke-Ab	Wecker stoppen
Lautstärke-Auf	Schlummern (10 Minuten)

Timer und Eieruhr

Befehl	Beschreibung
`timer auf 5 minuten` / `eieruhr auf 10 minuten`	Countdown stellen
`timer auf 2 stunden`	Timer in Stunden
`timer auf 1 stunde 30 minuten`	Kombinierte Zeitangabe
`timer auf 90 sekunden`	Timer in Sekunden
`timer wie lange noch` / `eieruhr wie viel zeit noch` / `timer status`	Verbleibende Zeit nennen
`timer beenden` / `timer abbrechen` / `timer stoppen`	Laufenden Timer abbrechen

Möglich sind Stunden, Minuten und Sekunden, auch kombiniert, von 5 Sekunden bis 24 Stunden. Das Wort „timer“ oder „eieruhr“ muss im Satz vorkommen, sonst hält Kosmos `wie lange noch` für eine Frage nach der Uhrzeit. Läuft ein Timer ab, während ein anderer Dialog aktiv ist (zum Beispiel ein SMS-Diktat), meldet er sich nach dem Dialog mit kurzer Pause.

Kalender

Termin erstellen

Befehl	Beschreibung
`neuen termin erstellen` / `termin eintragen` / `termin hinzufügen`	Termin anlegen
`neuer termin`	Termin anlegen (Kurzform)

Kosmos fragt nacheinander nach Titel, Datum, Uhrzeit und Wiederholung. Für einen ganztägigen Termin sagst du bei der Uhrzeit `ganztägig`. Wiederholungen sind `einmalig`, `wöchentlich`,

`monatlich` oder `jährlich`. Das Datum sagst du zum Beispiel als „morgen“, „übermorgen“, „nächsten Freitag“ oder „am fünfzehnten Juli“; „heute“ funktioniert beim Anlegen nicht. Uhrzeiten sagst du in Worten, etwa „um acht Uhr“, „halb neun“ oder „vierzehn Uhr dreißig“. Mit `abbrechen` beendest du den Dialog.

Erinnerungen

Nach dem Anlegen musst du nichts weiter einstellen: Kosmos erinnert dich von selbst per Sprachausgabe, du musst nicht auf das Display schauen. Die Zeiten sind fest:

- Am Vorabend um 19 Uhr: „Morgen: …“ mit allen Terminen des nächsten Tages.
- Am Tag selbst um 8 Uhr: „Heute: …“ mit allen Terminen des Tages.
- 30 Minuten vor einem Termin mit Uhrzeit: ein kurzer Signalton und „In 30 Minuten: [Titel]“.

Das gilt auch für wiederkehrende Termine. Ganztägige Termine sagt Kosmos nur abends und morgens an, nicht kurz vorher. Die Erinnerungen kommen, solange Kosmos läuft.
Startet Kosmos später, etwa nach einem Neustart, nennt es zum Start die Termine des Tages und weist auf Termine hin, die in der nächsten Stunde beginnen. Eine eigene Erinnerungszeit für einzelne Termine lässt sich derzeit nicht einstellen.

Termine abfragen

Befehl	Beschreibung
`habe ich heute` `termine` / `welche termine` `habe ich heute`	Heutige Termine
`habe ich morgen` `termine` / `welche termine` `habe ich morgen`	Morgige Termine
`welche termine` `habe ich diese woche`	Termine dieser Woche
`welche termine habe ich` `nächste woche`	Termine der nächsten Woche
`habe ich termine` / `welche termine` `habe ich`	Alle anstehenden Termine
`wann ist mein nächster termin`	Nächsten Termin nennen
`welche termine habe ich am [Datum]`	Termine an einem Datum
`habe ich am [Datum] einen termin`	Termin an einem Datum prüfen
`wann ist mein [Stichwort] termin`	Termin per Stichwort suchen
`habe ich einen [Stichwort] termin`	Termin per Stichwort prüfen

Tipp: Bei den fünf Fragen mit Woche, Datum und Stichwort sagst du „habe ich“, nicht „hab ich“.

Termin bearbeiten

Befehl	Beschreibung
`termin bearbeiten` / `termin ändern`	Titel, Datum, Uhrzeit oder Wiederholung ändern

Kosmos sucht den Termin per Stichwort oder Datum, nennt die Treffer und fragt, welches Feld sich ändern soll. Passen mehrere Termine, antwortest du mit `eins`, `zwei`, `drei` (oder `der erste`, `der zweite`, `der dritte`) oder mit einem Unterscheidungsmerkmal wie `freitag` oder `vierzehn uhr`. Bei Terminserien fragt Kosmos, ob du `nur diesen` oder `alle` ändern willst.

Termin löschen

Befehl	Beschreibung
`termin löschen`	Termin suchen und löschen

Auswahl und Serienfrage laufen wie beim Bearbeiten. Zur eingestellten Zeit erinnert dich Kosmos von selbst an Termine, du musst nicht auf den Bildschirm sehen.

Rechner

Befehl	Beschreibung
`rechne 5 plus 3`	Addition (auch `addiere`, `addiert`)
`was ist 10 minus 4`	Subtraktion (auch `subtrahiere`, `abzüglich`, `weniger`)
`12 mal 7`	Multiplikation (auch `multipliziert mit`)
`100 geteilt durch 4`	Division (auch `dividiere durch`)
`2 hoch 8`	Potenz
`2 hoch 2` / `4 quadrat`	Quadrat
`wurzel aus 49` / `quadratwurzel aus 81`	Quadratwurzel
`dritte wurzel aus 27` / `kubikwurzel aus 27`	Dritte Wurzel
`15 prozent von 200`	Prozentwert
`wieviel prozent sind 30 von 200`	Prozentualer Anteil
`berechne 50 modulo 7`	Rest einer Division (auch `rest`)
`ergebnis plus 10`	Mit dem letzten Ergebnis weiterrechnen

Befehl	Beschreibung
`klammer auf 3 plus 2 klammer zu` `mal 4`	Klammerrechnung
`drei komma null fünf plus zwei`	Dezimalzahlen in Worten (3,05 + 2)

Tipp: Sag `100 geteilt durch 4`; „100 durch 4“ wird nicht erkannt. Füllwörter wie „rechne“, „berechne“ und „was ist“ darfst du weglassen. Das letzte Ergebnis merkt sich Kosmos, du kannst direkt mit „plus 10“ weitermachen.

Kommunikation

Anrufe

Jemanden anrufen

Befehl	Beschreibung
`ruf [Name] an` / `rufe [Name] an`	Kontakt anrufen
`anrufen [Name]` / `telefon [Name]`	Kontakt anrufen
`telefoniere mit [Name]` / `anruf bei [Name]`	Kontakt anrufen

Hat ein Kontakt mehrere Nummern, kannst du die Art gleich mitsagen:

Befehl	Beschreibung
`ruf [Name] auf dem handy an` / `ruf [Name] mobil an`	Mobilnummer
`ruf [Name] privat an` / `ruf [Name] zuhause an`	Privatnummer
`ruf [Name] bei der arbeit an` / `ruf [Name] geschäftlich an` / `ruf [Name] im büro an`	Arbeitsnummer

Sagst du die Art nicht, fragt Kosmos nach. Vor dem Wählen bestätigst du mit `ja`, `ok`, `okay`, `jetzt`, `bitte` oder `anrufen`. Mit `abbrechen`, `abbruch`, `nein` oder `stopp` brichst du ab. Tipp: Sag `zuhause` in einem Wort; „zu hause“ in zwei Wörtern wird als Nummernart nicht erkannt.

Eingehende Anrufe

Bei einem Anruf meldet sich Kosmos mit „Anruf von [Name oder Nummer]“ und wartet auf deine Antwort, ohne dass du das Wake-Word sagen musst.

Du sagst	Wirkung
`ja` / `annehmen` / `ok`	Anruf annehmen
`lautsprecher` / `freisprechen` / `freihändig`	Annehmen und Lautsprecher einschalten
`nein` / `ablehnen` / `nicht`	Anruf ablehnen

Tipp: `abheben` und `abweisen` werden nicht erkannt. Nimm mit `ja` oder `annehmen` an und lehne mit `nein` oder `ablehnen` ab.

Gespräch beenden

Ein Gespräch beendest du mit der Einschalttaste, nicht per Sprache.

Verpasste Anrufe

Befehl	Beschreibung
`verpasste anrufe` / `verpasster anruf`	Verpasste Anrufe vorlesen
`wer hat angerufen`	Verpasste Anrufe mit Zeitangabe
`hat jemand angerufen` / `habe ich verpasste anrufe`	Nachfragen, ob jemand angerufen hat
`anrufe verpasst` / `nicht abgenommen`	Verpasste Anrufe abfragen

Kosmos liest die letzten verpassten Anrufe mit Zeitangabe (heute, gestern oder Datum) vor und nennt den Namen, wenn der Kontakt bekannt ist.

SMS

SMS lesen

Befehl	Beschreibung
`lies meine sms` / `sms vorlesen`	SMS vorlesen
`alle sms`	Alle SMS vorlesen
`neue sms`	Nur ungelesene SMS vorlesen
`sms von [Name] vorlesen` / `sms an [Name]`	SMS eines Kontakts vorlesen
`wie viele sms habe ich` / `sms anzahl`	Anzahl ungelesener SMS

Beim Vorlesen navigieren

Befehl	Beschreibung
`nächste` / `nächste sms`	Nächste SMS
`vorherige` / `vorherige sms`	Vorherige SMS
`erste` / `anfang`	Zur ersten SMS
`letzte sms` / `zur letzten`	Zur letzten SMS
`wiederholen` / `nochmal`	Aktuelle SMS noch einmal vorlesen
`antworten` / `beantworte`	Auf die aktuelle SMS antworten
`beenden` / `fertig` / `abbruch` / `hauptmenü`	Vorlesen beenden

Tipp: Zum Antworten sag `antworten`, `antworte` oder `beantworte`; die Kurzform „antwort“ wird hier nicht erkannt.

SMS schreiben

Kosmos liest dir die SMS vor dem Senden immer noch einmal vor. Du kannst sie senden, verwerfen oder ändern.

Befehl	Beschreibung
`schreib sms an [Name]` / `schreib nachricht an [Name]`	SMS an einen Kontakt schreiben
`sms schreiben an [Name]` / `verfasse sms an [Name]`	SMS an einen Kontakt schreiben

Kosmos fragt nach dem Text, den du diktierst. Groß- und Kleinschreibung sowie Satzzeichen korrigiert Kosmos automatisch. Dann liest Kosmos Empfänger und Nachricht vor und fragt: „Ja zum Senden, nein zum Verwerfen, oder ändere.“

Du sagst	Wirkung
`ja` / `ok` / `okay` / `senden` / `genau` / `richtig` / `korrekt` / `passt` / `bestätige`	SMS senden
`nein` / `verwerfen` / `nicht` / `falsch` / `stopp` / `abbrechen`	SMS verwerfen
`ändere` / `korrigiere` / `nochmal` / `neu` / `ersetze` / `anders`	Zum Korrigieren wechseln

Im Korrektur-Modus liest Kosmos die Nachricht noch einmal vor und fragt: „Nochmal, ergänze, oder zurück."

Du sagst	Wirkung
`nochmal` / `von vorne` / `neu diktieren` / `komplett neu`	Die ganze Nachricht neu diktieren
`ergänze` / `füge hinzu`	Text anhängen
`zurück` / `abbrechen` / `verwerfen` / `vergiss es`	Zurück zur Bestätigung, die Nachricht bleibt erhalten

Tipp: `verwerfen` bedeutet hier „zurück zur Bestätigung"; deine SMS geht dabei nicht verloren. Erst in der Bestätigung davor löscht `verwerfen` die SMS. Hat ein Kontakt mehrere Nummern, nennt Kosmos die Art so, wie sie im Adressbuch steht (zum Beispiel „mobile").

E-Mail

Übersicht und Status

Befehl	Beschreibung
`e-mail-übersicht` / `e-mail-überblick`	Anzahl ungelesener E-Mails, mit Absender und Betreff
`neue e-mails` / `gibt es e-mails`	Ungelesene E-Mails auflisten
`wie viele e-mails habe ich`	Anzahl ungelesener E-Mails
`e-mail-status` / `e-mail-check`	Zustand des Posteingangs

E-Mails vorlesen

Befehl	Beschreibung
`e-mails vorlesen` / `e-mails lesen`	E-Mails auflisten und eine zum Vorlesen auswählen
`lies meine e-mails`	E-Mails auflisten und vorlesen

Eine E-Mail auswählen

Du sagst	Wirkung
`die erste` / `die zweite` / …	Per Ordnungszahl wählen (bis zur fünften)
`eins` / `zwei` / … / `1` / `2` / …	Per Zahl wählen
[Absendername]	Nach Absender wählen

Du sagst	Wirkung
[Betreff-Stichwort]	Nach Stichwort im Betreff wählen
ja / vorlesen / bitte / okay / ok	Bei nur einer E-Mail direkt vorlesen
beenden / abbrechen / keine	Auswahl abbrechen

Beim Lesen

Du sagst	Wirkung
ja / weiter / weiterlesen	Nächsten Abschnitt lesen (bei langen E-Mails)
antworten / antwort / beantworte	Auf die vorgelesene E-Mail antworten
beenden	Lesen beenden

Newsletter erkennt Kosmos und fragt vor dem Vorlesen nach.

E-Mail schreiben

Befehl	Beschreibung
schreib e-mail an [Name] / sende e-mail an [Name]	Neue E-Mail verfassen
verfasse e-mail an [Name]	Neue E-Mail verfassen
e-mail schreiben an [Name] / e-mail schicken an [Name]	Neue E-Mail verfassen

Der Empfänger muss im Adressbuch mit E-Mail-Adresse gespeichert sein.
Der Ablauf: Empfänger (Kosmos fragt „Meinst du [Name]?“, du bestätigst mit ja, okay, ok, richtig, genau oder korrekt), Betreff, Text, Absenden. Beim Antworten diktierst du nur den Text; den Betreff setzt Kosmos automatisch mit „Re:“. Betreff und Text korrigiert Kosmos automatisch in Groß- und Kleinschreibung und Satzzeichen.

Bevor Kosmos eine E-Mail sendet, liest es Empfänger, Betreff und Text noch einmal vor und fragt, ob es senden soll. Mit ja oder senden geht sie raus, mit nein oder verwerfen wird sie verworfen, dann diktierst du sie neu. Einzelne Stellen ändern kannst du bei E-Mails nicht.

Im Diktat

Du sagst	Wirkung
beenden / fertig / abschicken	Diktat abschließen, danach folgt die Bestätigung
ja / senden / ok	E-Mail absenden

Du sagst	Wirkung
`nein` / `verwerfen`	E-Mail verwerfen
`abbrechen`	Dialog abbrechen

Kontakte

Befehl	Beschreibung
`neuen kontakt erstellen` / `kontakt erstellen`	Neuen Kontakt anlegen
`kontakt bearbeiten`	Name, Nummer oder Art ändern
`kontakt löschen`	Kontakt löschen

Kosmos fragt nach Name, Rufnummer und Art (Person oder Organisation). Abbrechen kannst du jederzeit mit `abbrechen`, `abbruch` oder `egal`. Tipp: Bei freien Eingaben wie Name oder Nummer zählt `nein` als Eingabe und bricht nicht ab; nur bei Ja-Nein-Fragen verneint es.

Eigene Rufnummer

Befehl	Beschreibung
`wie ist meine telefonnummer` / `was ist meine nummer`	Eigene Rufnummer nennen
`meine nummer` / `meine rufnummer`	Eigene Rufnummer nennen
`meine handynummer`	Eigene Mobilnummer nennen

Unterwegs und Orientierung

Standort

Befehl	Beschreibung
`wo bin ich` / `wo befinde ich mich`	Aktuellen Standort als Adresse nennen
`mein standort`	Aktuellen Standort nennen
`welche adresse ist das hier`	Adresse des Standorts
`position`	Koordinaten und Adresse

In der Nähe

Befehl	Beschreibung
`nächste apotheke` / `wo ist die nächste apotheke`	Nächste Apotheke
`nächster arzt` / `nächste ärztin`	Nächster Arzt
`nächste arztpraxis`	Nächste Arztpraxis
`nächster zahnarzt` / `nächste zahnärztin`	Nächster Zahnarzt
`nächstes krankenhaus` / `nächste notaufnahme` / `nächste klinik`	Nächste Klinik
`nächste bank`	Nächste Bank
`nächster geldautomat` / `nächstes atm`	Nächster Geldautomat
`nächste tankstelle`	Nächste Tankstelle
`nächster supermarkt`	Nächster Supermarkt
`nächster bäcker` / `nächste bäckerei`	Nächste Bäckerei
`nächstes restaurant` / `nächstes café`	Nächstes Restaurant oder Café
`nächste post` / `nächste postfiliale`	Nächste Postfiliale
`wo finde ich [Kategorie]` / `gibt es [Kategorie] in der nähe`	Eine Kategorie suchen

Auch Wörter wie `tanken`, `kaffee`, `essen`, `lebensmittel` oder `einkaufen` und Mehrzahlformen wie `apotheken` oder `ärzte` werden verstanden. Kosmos nennt die drei nächsten Treffer nach Entfernung mit Ortsangabe. Dafür braucht Kosmos deinen Standort.

Nach der Ansage fragt Kosmos „Soll ich die Navigation starten?“ Das tut er nur, wenn Soundscape installiert ist, keine Navigation läuft und weder Hörbuch noch Radio noch Tagesschau spielt. Du antwortest ohne Wake-Word mit `ja`, `nein` oder `abbrechen`.
Bei mehreren Treffern nennt Kosmos Nummern („eins: …, zwei: …“), dann sagst du `eins`, `zwei`, `drei`, `wiederholen` oder `keiner davon`. Nach der Nummer fragt Kosmos „Ziel: … – richtig?“, bei `nein` liest er die Liste noch einmal vor. Antwortest du nicht innerhalb von 10 Sekunden, sagt Kosmos „Ok, keine Navigation.“

Entfernung und Fahrzeit

Nenne immer beide Orte; Kosmos kennt den Startpunkt nicht von selbst. Fahrzeit und Strecke gelten für das Auto.

Befehl	Beschreibung
`entfernung von [Stadt A]` `nach [Stadt B]`	Entfernung zwischen zwei Städten
`strecke von [Stadt A]` `nach [Stadt B]`	Entfernung
`von [Stadt A] bis [Stadt B]`	Entfernung
`wie lange fahre ich` `von [Stadt A] nach [Stadt B]`	Geschätzte Fahrzeit
`fahrzeit von [Stadt A]` `nach [Stadt B]`	Fahrzeit
`fahrstrecke von [Stadt A]` `nach [Stadt B]`	Strecke mit dem Auto

Navigation zu Fuß

Kosmos führt dich per Klang zu Fuß zum Ziel: Ein Signalton, der aus der Richtung des Ziels kommt, zeigt dir den Weg. Dafür nutzt Kosmos die App Soundscape. Du sprichst nur das Ziel und steuerst die Navigation per Sprache; es läuft immer nur eine Navigation gleichzeitig.

Befehl	Beschreibung
`navigation starten` / `starte navigation` / `starte die navigation` / `starte eine navigation`	Navigation starten, Kosmos fragt nach dem Ziel
`navigation pausieren` / `pausiere die navigation` / `navigation anhalten`	Navigation pausieren
`navigation fortsetzen` / `setze die navigation fort` / `navigation weiter`	Pausierte Navigation fortsetzen
`navigation beenden` / `beende die navigation` / `navigation stoppen`	Navigation beenden

Ziel nennen. Kosmos fragt „Bitte nenne mir dein Ziel.“ Du kannst eine Adresse nennen (Straße mit Hausnummer, Postleitzahl und Ort, zum Beispiel „Hauptstraße 5 in Musterstadt“), eine Marke oder einen Ort („Aldi“, „Café Sonnenschein“) oder etwas in deiner Nähe („Apotheke in der Nähe“). „In der Nähe“ zusammen mit einer Stadt geht nicht: Soundscape ist für kurze Strecken zu Fuß gedacht, nenne dann nur eins von beidem.

Radio, Tagesschau und Hörbuch. Läuft eines davon, fragt Kosmos vor dem Start der Navigation, zum Beispiel „Das Radio läuft. Radio beenden und Navigation starten? Sage ja oder nein.“ (bei der Tagesschau entsprechend). Mit `ja` (auch `richtig`, `korrekt`) endet die Wiedergabe ohne Ansage und Kosmos fragt nach dem Ziel. Mit `nein` (auch `abbrechen`) sagt Kosmos „Ok, nichts geändert.“ Im Dialog nach der Lautstärketaste von Radio und Tagesschau startet `navigation starten` ohne Rückfrage. Umgekehrt fragt Kosmos auch beim Start von Radio

oder Tagesschau, ob die laufende Navigation enden soll; Befehle wie `radio aus`, `lauter` oder `leiser` lösen keine Rückfrage aus. Während der Navigation ist ein laufendes Hörbuch pausiert.

Treffer auswählen. Findet Kosmos genau einen Treffer, fragt es „Ziel: [Name] – richtig?“ und du antwortest mit `ja`, `nein` oder `abbrechen`. Bei mehreren Treffern zählt Kosmos bis zu fünf der nächsten auf und fragt „Welchen meinst du, oder keiner davon?“. Du antwortest mit `eins` (oder `der erste`) bis `fünf` (oder `der fünfte`), mit `keiner davon` (dann fragt Kosmos nach Stadtteil oder Straße) oder mit `abbrechen`. Findet Kosmos nichts, schlägt es bei einem vermutlich verhörten Namen eine Korrektur vor („Meinst du …?“) oder fragt nach Ort oder Postleitzahl. Sagst du bei der Bestätigung `nein`, fragt Kosmos „Was war falsch – Straße, Ort, oder komplett neu?“ und du korrigierst nur das Falsche.

Antwortest du eine Minute lang nicht, bricht der Dialog ab. Während der Navigation werden eingehende Anrufe automatisch stummgeschaltet und danach wiederhergestellt.
Beende die Navigation immer mit `navigation beenden`. Was dabei sonst noch zu beachten ist, steht unter Bekannte Grenzen.

Wetter

Befehl	Beschreibung
`wie ist das wetter`	Aktuelles Wetter am eingestellten Ort
`wetter hier` / `wetter bei mir`	Wetter an deinem aktuellen Standort
`wie ist das wetter morgen`	Vorhersage für morgen
`wetter vorhersage` / `wetter nächste tage`	Vorhersage für mehrere Tage
`wetter wochenende`	Vorhersage fürs Wochenende
`regnet es heute`	Regenwahrscheinlichkeit
`wie stark ist der wind`	Windgeschwindigkeit und Richtung

Tipp: Für das Wetter an deinem Standort sag `wetter hier` oder `wetter bei mir`; „wetter an meinem standort“ landet bei der Standortansage.

Warnmeldungen

Befehl	Beschreibung
`gibt es warnungen` / `gibt es aktuelle warnungen`	Aktive Warnungen für deinen Standort
`liegen warnungen vor` / `liegt eine warnung vor`	Warnungen abfragen
`gibt es unwetterwarnungen`	Unwetterwarnungen

Befehl	Beschreibung
liegt ein katastrophenalarm vor	Katastrophenschutzmeldungen
welche warnungen gibt es	Alle aktiven Warnungen auflisten
gibt es warnmeldungen	Warnmeldungen abfragen

Kosmos überwacht Warnmeldungen auch von selbst im Hintergrund und meldet neue Warnungen mit Ton und Ansage, aufgehobene Warnungen ebenfalls. Die Meldungen stammen vom Deutschen Wetterdienst, aus dem Katastrophenschutz (MoWaS, KATWARN, BIWAPP), von den Hochwasserzentralen und von der Polizei. Dafür braucht Kosmos deinen Standort.

Bundesweiter Warntag

Befehl	Beschreibung
wann ist der nächste warntag / wann ist der bundesweite warntag	Datum des nächsten Warntags
nächster warntag	Datum des nächsten Warntags
wie lange noch bis zum warntag	Verbleibende Zeit bis zum Warntag

Sehen und Lesen

Mit der Kamera kann Kosmos für dich sehen: Szenen beschreiben, Text und Briefe vorlesen, Geld und Farben erkennen. Die meisten dieser Funktionen brauchen eine Cloud-KI und sind deshalb mit „(mit KI-Abo)“ gekennzeichnet; das Erkennen von Codes gehört nicht dazu.

Kamera-Session starten und beenden

Alle Kamera-Befehle gelten innerhalb einer Session. Du startest sie mit einem dieser Befehle:

Befehl	Beschreibung
sei mein auge / augen auf	Kamera-Session starten
schau für mich / öffne dein auge	Kamera-Session starten
was erkennst du / ich brauche deine augen	Kamera-Session starten

Beenden kannst du sie so:

Befehl	Beschreibung
`augen zu` / `beenden` / `kamera ausschalten`	Kamera-Session beenden

Vor jeder Aufnahme prüft Kosmos die Helligkeit. Ist es zu dunkel, sagt Kosmos „Zu wenig Licht für eine Aufnahme. Bitte für bessere Beleuchtung sorgen.“ Sorge dann für mehr Licht und versuche es noch einmal. Im Energiesparmodus steht die Kamera nicht zur Verfügung.

Szene, Text und Codes

Befehl	Beschreibung
`was siehst du` / `beschreibe`	Die Szene beschreiben (mit KI-Abo)
`was ist das`	Einen Gegenstand erkennen und beschreiben (mit KI-Abo)
`lies das vor` / `text vorlesen` / `vorlesen`	Text vorlesen (mit KI-Abo)
`code scannen` / `code erkennen` / `erkenne den code`	Barcode oder QR-Code erkennen
`barcode scannen`	Barcode erkennen
`qr code` / `qr-code`	QR-Code erkennen

Bei Produkten mit EAN-Strichcode sucht Kosmos zusätzlich in einer Produktdatenbank (Open Food Facts).

Geld und Farben

Befehl	Beschreibung
`wie viel geld ist das` / `wie viel euro` / `wie viel geld siehst du`	Geldscheine oder Münzen erkennen und zählen (mit KI-Abo)
`welcher schein ist das` / `was für ein schein`	Einen Geldschein bestimmen (mit KI-Abo)
`geld zählen` / `zähle das geld` / `geld zusammen`	Geld zusammenzählen (mit KI-Abo)
`zähle die münzen` / `zähle die scheine`	Münzen oder Scheine zusammenzählen (mit KI-Abo)
`welche farbe hat das` / `welche farbe` / `was für eine farbe`	Farbe erkennen (mit KI-Abo)
`farbe erkennen` / `farbe`	Farbe erkennen (mit KI-Abo)

Befehl	Beschreibung
welche farben	Die Farben im Bild nennen (mit KI-Abo)

Tipp: Schon das Wort farbe genügt, um die Farberkennung auszulösen. Es wirkt in jedem Satz, der „Farbe“ enthält.

Gegenstand in der Hand

Befehl	Beschreibung
was halte ich in der hand / halte ich in der hand	Den Gegenstand in deiner Hand erkennen (mit KI-Abo)
was habe ich in der hand / habe ich in der hand	Den Gegenstand in deiner Hand erkennen (mit KI-Abo)
was ist in meiner hand	Den Gegenstand in deiner Hand erkennen (mit KI-Abo)

Briefe

Kosmos versteht den Aufbau eines Briefes und liest ihn in sinnvoller Reihenfolge vor: erst Absender, Empfänger und Betreff, dann den Text. Was nicht lesbar ist, nennt Kosmos „nicht erkennbar“, statt etwas zu erfinden. Wenn du nur das Wichtigste wissen willst, nimm brief zusammenfassen.

Brief vorlesen

Diese vier Befehle machen dasselbe: den Brief fotografieren und vollständig vorlesen (mit KI-Abo).

Befehl	Beschreibung
brief vorlesen	Brief fotografieren und vorlesen
lies den brief / lies diesen brief	Brief fotografieren und vorlesen
brief analysieren	Brief fotografieren und vorlesen

Brief zusammenfassen

Befehl	Beschreibung
brief zusammenfassen	Brief fotografieren und die Kernaussage nennen (mit KI-Abo)

Befehl	Beschreibung
`was steht in dem brief` / `was steht in diesem brief`	Brief fotografieren und den Inhalt zusammenfassen (mit KI-Abo)

Brief noch einmal hören

Das geht ohne laufende Kamera-Session und ohne neues Foto:

Befehl	Beschreibung
`brief nochmal vorlesen` / `letzten brief vorlesen`	Den letzten Brief noch einmal vorlesen
`brief nochmal` / `brief nochmals` / `brief wiederholen`	Den letzten Brief noch einmal vorlesen

Wissen und Unterhaltung

Wissensfragen

Fragen ohne passenden anderen Befehl beantwortet Kosmos mit einer Wissenssuche, ohne dass du ein bestimmtes Schlüsselwort brauchst. Dafür braucht Kosmos eine Internetverbindung (mit KI-Abo).

Du fragst	Beschreibung
`wer ist [Person]`	Person, Beruf, Lebensdaten
`wann wurde [Person] geboren`	Geburtsdatum
`wann ist [Person] gestorben`	Todesdatum
`was ist [Begriff]`	Erklärung eines Begriffs
`erkläre mir [Thema]`	Erklärung eines Themas
`was bedeutet [Wort]`	Bedeutung eines Wortes
`wie funktioniert [Sache]`	Erklärung, wie etwas funktioniert
`wann war [Ereignis]`	Datum eines Ereignisses
`wann hat [Firma/Ort] geöffnet` / `wie ist die Telefonnummer von [Firma/Ort]`	Öffnungszeiten oder Telefonnummer eines Betriebs

Kosmos fragt zuerst Wikipedia und das Internet und fasst die Antwort in höchstens zwei Sätzen zusammen, ohne Listen. Bei Öffnungszeiten und Telefonnummern liest Kosmos die echte

Webseite des Betriebs, nicht nur einen Suchtreffer. Während Kosmos nachdenkt, hörst du einen kurzen Ton.

Radio

Sender starten

Befehl	Beschreibung
`spiel [Sendername]`	Sender abspielen
`höre [Sendername]`	Sender abspielen
`radio [Sendername]`	Sender abspielen

Vor dem Abspielen fragt Kosmos mit dem Sendernamen nach. Erkennt Kosmos den Namen nicht sicher, wählt mit KI-Abo eine Cloud-KI aus der Senderliste den wahrscheinlichsten Sender aus. Kosmos fragt dann trotzdem nach, ob es der richtige ist. Ohne Abo oder ohne Internet gilt die lokale Erkennung. Diese Sender stehen zur Verfügung:

Gruppe	Sender
WDR	WDR 2, WDR 3, WDR 4, WDR 5, 1Live
NDR	NDR 1, NDR 2, NDR Kultur, NDR Info, NJoy
SWR	SWR 1, SWR 2, SWR 3, SWR 4, SWR Aktuell, DasDing
MDR	MDR Sachsen, MDR Thüringen, MDR Sachsen Anhalt, MDR Jump, MDR Kultur
HR	HR 1, HR 2, HR 3, HR 4, HR Info, You FM
Antenne Bayern	Antenne Bayern, Antenne Bayern Chillout, Antenne Bayern Weihnachts Hits, Antenne Bayern Bayerische Weihnacht
Deutschlandfunk	Deutschlandfunk (DLF), Deutschlandfunk Kultur, Deutschlandfunk Nova
SRF (Schweiz)	SRF 1, SRF 2 Kultur, SRF 3, SRF 4 News, SRF Virus, SRF Musikwelle
ORF (Österreich)	Ö1, Ö3, FM4
Sonstige	Ohrfunk, Domradio, Chilltrax, Chante France

Nennst du keinen Sender oder erkennt Kosmos ihn nicht, liest Kosmos die Senderliste in Blöcken zu vier Sendern vor. Mit `weiter` (auch `nächste`) hörst du den nächsten Block, einen

Sendernamen kannst du jederzeit direkt sagen. Mit `abbrechen`, `stopp` oder `beenden` verlässt du die Auswahl.

Steuern

Befehl	Beschreibung
`radio aus`	Wiedergabe stoppen
`radio pause`	Pausieren, mit erneutem Sagen wieder abspielen
`radio lauter`	Lauter
`radio leiser`	Leiser

Läuft gerade eine Navigation, fragt Kosmos vor dem Radiostart nach, ob die Navigation enden soll (Abschnitt „Navigation zu Fuß“). Nach dem Ende der Navigation startet das Radio nicht von selbst neu.

Tipp: `radio pause` ist ein Umschalter; einen eigenen Befehl zum Fortsetzen gibt es nicht. „Pausiere“ und „radio pausieren“ werden nicht erkannt, und `lauter` oder `leiser` brauchen das Wort „radio“.

Tagesschau

Befehl	Beschreibung
`tagesschau in 100 sekunden` / `tagesschau 100`	Kurze Zusammenfassung (etwa 100 Sekunden)
`kurze tagesschau` / `tagesschau kurz`	Kurze Zusammenfassung
`tagesschau`	Vollständige aktuelle Sendung
`volle tagesschau` / `ganze tagesschau`	Vollständige Sendung
`tagesschau heute`	Heutige Sendung
`tagesschau abend`	Abendsendung

Während der Wiedergabe:

Befehl	Beschreibung
`pause` / `pausiere` / `warte`	Wiedergabe pausieren
`weiter` / `fortsetzen` / `weiterspielen`	Wiedergabe fortsetzen

Auch vor der Tagesschau fragt Kosmos nach, wenn gerade eine Navigation läuft („Die Navigation läuft. Navigation beenden und Tagesschau starten? Sage ja oder nein.“). Nach dem Ende der Navigation startet die Tagesschau nicht von selbst neu.

Hörbuch

Kosmos spielt Hörbücher (Daisy und Audiodateien) ab, die auf dem Gerät liegen, und merkt sich die Stelle pro Buch. Jede Ansage beginnt mit „Hörbuch“, zum Beispiel „Hörbuch pausiert.“ Das Buch läuft im Hintergrund, wie das Radio. Solange es läuft, gibt es kein Wake-Word.
Du bedienst es dann mit der Taste Lautstärke runter (Abschnitt „Tasten“).

Das Wort „Hörbuch“ im Satz genügt, damit Kosmos den Befehl zuordnet. „Buch“ allein zählt nur, solange ein Buch läuft oder pausiert ist.

Starten und Bibliothek

Befehl	Beschreibung
`hörbuch starten` / `starte hörbuch` / `spiel mein hörbuch`	Zuletzt gehörtes Buch an der gespeicherten Stelle fortsetzen. Gibt es keins, fragt Kosmos nach dem Titel
`hörbuch fortsetzen` / `hörbuch weiter`	Ausdrücklich fortsetzen
`hörbuch bibliothek` / `hörbuch liste` / `welche hörbücher gibt es`	Titel nummeriert vorlesen, vier pro Block
`hörbuch beenden`	Stelle speichern und Hörbuch beenden
`hörbuch hilfe` / `hörbuch befehle`	Hörbuch-Befehle in vier Teilen vorlesen: Steuern, Navigieren, Lesezeichen, Starten und Beenden

In der Rückfrage der Lautstärketaste genügt `hilfe`. Nach jedem Teil sagst du `weiter`, `wiederholen` oder `fertig`. `beenden` schließt hier nur die Hilfe, nie das Buch.

Bücher wählst du mit dem Titel oder der Nummer (`nummer zwei`, `zwei`). `weiter` liest den nächsten Block der Bibliothek vor. Kapitel und Lesezeichen wählst du nur per Nummer. Gewählt wird erst, wenn die Ansage zu Ende ist, währenddessen hört das Mikrofon nicht zu. Mit `abbrechen` oder `beenden` brichst du die Auswahl ab. Der Dialog hat ein Zeitlimit von 20 Sekunden.

Steuern

Diese Befehle gelten in der Rückfrage nach der Lautstärketaste (ohne Wake-Word) und bei pausiertem Buch mit „Hörbuch“ davor, zum Beispiel `hörbuch 30 sekunden vor`.
Im laufenden Buch brauchst du dafür die Taste.

Befehl	Beschreibung
`pause` / `pausieren` / `anhalten`	Pausieren, die Stelle bleibt
`weiter` / `fortsetzen` / `abspielen`	Nach der Pause fortsetzen
`beenden` / `aufhören`	Stelle speichern und beenden
`vor` / `zurück`	30 Sekunden springen
`30 sekunden vor` / `2 minuten zurück`	Um die genannte Zeit springen (Sekunden, Minuten, Stunden). Kosmos bestätigt, zum Beispiel „Hörbuch: 30 Sekunden vor.“
`vor 30 sekunden` / `zurück 2 minuten`	Dasselbe mit umgekehrter Wortfolge. Auch `vorspulen`, `zurückspulen` und `spring …` gehen
`wiederholen` / `nochmal`	Aktuellen Abschnitt von vorn. Ohne Abschnitte die letzten 20 Sekunden
`lauter` / `leiser`	Lautstärke des Buchs

Kapitel, Seiten, Überschriften

`kapitel …` und `seite …` funktionieren bei pausiertem Buch auch ohne „Hörbuch“ davor. Alle anderen Befehle dieses Abschnitts sowie Lesezeichen und Schlafmodus gelten in der Rückfrage der Taste oder mit „Hörbuch“ davor, zum Beispiel `hörbuch nächstes kapitel`.

Befehl	Beschreibung
`kapitel vier` / `gehe zu kapitel 4`	Zu einem Kapitel springen
`nächstes kapitel` / `voriges kapitel`	Ein Kapitel weiter oder zurück
`seite zwölf`	Zu einer Seite springen. Das geht nur bei Büchern mit Seiten, sonst sagt Kosmos „Dieses Buch hat keine Seiten“
`nächste überschrift` / `vorige überschrift`	Zur Überschrift springen, egal welche Ebene
`inhaltsverzeichnis`	Kapitel blockweise vorlesen, danach wählst du per Nummer
`buchinfo`	Titel, Autor, Gesamtdauer
`wie weit bin ich` / `fortschritt` / `restzeit` / `wie lange noch`	Kapitel, Seite und Restzeit. Bei Büchern ohne Kapitel die Zeitposition

Lesezeichen

Befehl	Beschreibung
`lesezeichen setzen`	Lesezeichen an der aktuellen Stelle anlegen (nummeriert, pro Buch)
`lesezeichen liste`	Lesezeichen blockweise vorlesen, danach wählst du per Nummer
`lesezeichen drei`	Zu Lesezeichen 3 springen
`lesezeichen drei löschen`	Lesezeichen 3 löschen, mit Rückfrage

Schlafmodus

Befehl	Beschreibung
`schlafmodus`	Kosmos fragt „Wie viele Minuten?“
`schlafmodus in 30 minuten`	Schlafmodus mit Dauer im Satz
`schlafmodus aus`	Schlafmodus abbrechen

In der letzten Minute wird das Buch leiser, dann pausiert es ohne Ansage. Die Stelle wird gespeichert. Beim nächsten Fortsetzen springt das Buch 30 Sekunden zurück.

„Wo bin ich“ bei laufendem Buch

Läuft oder pausiert ein Buch, fragt Kosmos: „Meinst du deinen geografischen Standort oder die aktuelle Stelle im Buch?“ Du antwortest `geografischer Standort` (auch `Standort`) oder `im Buch` (auch `Buch`). Bei unklarer Antwort fragt Kosmos einmal nach. Ohne Buch geht „wo bin ich“ wie gewohnt an den Standort.

Tasten

Taste	Wirkung
Lautstärke runter, kurz	Pausiert und fragt „Hörbuch pausiert. Beenden oder fortsetzen?“ Du antwortest ohne Wake-Word mit `beenden`, `fortsetzen` / `weiter` oder einem Buchbefehl, zum Beispiel `30 sekunden vor`, `nächstes kapitel`, `wie weit bin ich`, `lesezeichen setzen` oder `schlafmodus in 20 minuten`. Danach läuft das Buch weiter. Ausnahmen: Nach `pause` bleibt es pausiert. Bei Rückfragen (Inhaltsverzeichnis, Lesezeichenliste, Schlafmodus ohne Minuten) bleibt es pausiert, bis du gewählt hast. `leiser` und `lauter` gelten hier auch. Ein Satz mit „navigation“ (zum Beispiel `navigation starten`) geht sofort als normaler Befehl weiter, das Buch bleibt pausiert
Lautstärke runter, lang	Beendet das Hörbuch sofort
Lautstärke hoch	Hörbuch-Lautstärke erhöhen

Ist das Buch pausiert, funktioniert das Wake-Word nur für `beenden`, `kapitel …`, `seite …` oder mit „Hörbuch“ davor. Zum Fortsetzen sagst du `hörbuch weiter`. Ein nacktes `weiter` gilt nur in der Rückfrage der Taste, damit kein fremdes „weiter“ das Buch startet. Nach 30 Minuten ununterbrochener Pause wird das Buch ohne Ansage beendet, die Stelle ist gespeichert.

Anrufe pausieren das Buch, danach läuft es mit 10 Sekunden Rücksprung weiter.
Ansagen (Kalender, Warnungen, Timer) pausieren es nur, solange Kosmos spricht.
Bei Wecker und Timer bleibt es danach pausiert. Während einer Navigation ist das Buch pausiert. Setzt du es dort ausdrücklich fort und kommt dann ein Anruf oder eine Ansage, bleibt es pausiert, bis die Navigation endet oder du es wieder fortsetzt. Buch, Radio, Nachrichten und Kamera laufen nie gleichzeitig: Was du zuletzt startest, beendet die anderen.

LibriVox-Bibliothek

Kosmos lädt neue Hörbücher aus dem LibriVox-Katalog auf das Gerät. Ist der Katalog nicht verfügbar, sagt Kosmos „Der Katalog ist nicht verfügbar.“

Befehl	Beschreibung
`hörbuch librivox` / `librivox`	Katalog öffnen: „LibriVox. Sage Genre, Autor oder Titel.“ `librivox` sagst du auch als Antwort auf die Frage nach dem Titel
`genre` / `autor` / `titel`	Bei Genre liest Kosmos die Genres mit Buchzahl vor, nur Genres mit mindestens 10 Büchern. Bei Autor oder Titel liest Kosmos Gruppen mit je etwa 25 Einträgen vor

Befehl	Beschreibung
`nummer zwei` / `zwei`	Genre, Gruppe, Autor, Titel oder Treffer aus der Liste wählen
`b` / `be` / `berta`	Nur bei Autor und Titel: zu den Einträgen mit diesem Anfangsbuchstaben springen. Kosmos bestätigt zum Beispiel „B wie Berta, 12 Autoren.“
`weiter`	Nächsten Block vorlesen. Listen kommen in Dreierblöcken, am Ende sagt Kosmos „Das waren alle. Nenne eine Nummer.“
`mehr dazu` / `mehr darüber`	Bei Treffern: Titel, Autor, Hörzeit und Kurzbeschreibung. Stehen mehrere Bücher im Block, fragt Kosmos „Welche Nummer meinst du?“
`ja` / `nein`	Vorab-Frage vor dem Laden beantworten. Bei `nein` liest Kosmos die Treffer noch einmal vor
`abbrechen` / `beenden`	Katalog verlassen, Kosmos sagt „Abgebrochen.“
`hörbuch speicher`	„Der Hörbuchspeicher ist zu [N] Prozent belegt.“ Das geht auch im Katalog
`hörbuch speicher genau`	Zusätzlich nennt Kosmos den freien Gerätespeicher

Vor dem Laden

Vor jedem Download sagt Kosmos, wie groß das Buch etwa ist, wie lange es dauert, wie voll der Hörbuchspeicher vor dem Download ist und wie lange das Laden ungefähr dauert.
Die Ladedauer schätzt Kosmos aus der zuletzt gemessenen Geschwindigkeit. Gibt es noch keine Messung, sagt er „Die Dauer kenne ich noch nicht.“ Danach fragt er „Laden?“, mit `ja` startet der Download.

Ein Buch darf höchstens 1 GB groß sein. Der ganze Hörbuchordner darf höchstens 5 GB belegen, gezählt werden alle Bücher darin. Nach dem Download müssen mindestens 30 Prozent des Gerätespeichers frei bleiben. Ist ein Buch zu groß, sagt Kosmos das und bleibt bei den Treffern. Ist das Gerät zu voll, sagt er „Auf dem Gerät ist nicht genug Platz frei.“ Wird ein Buch während des Ladens größer als erlaubt, beendet Kosmos den Download und löscht die Reste.

Laden

Das Buch lädt im Hintergrund, du kannst weiter mit Kosmos sprechen. Am Ende kommt die Ansage „… ist fertig und in der Bibliothek.“ Kann Kosmos gerade nicht ansagen, holt er die Meldung später nach. Es läuft immer nur ein Download, beim zweiten Wunsch sagt Kosmos „Es läuft schon ein Download.“ Liegt das Buch schon auf dem Gerät, sagt Kosmos das.

Speicher voll

Ist der Hörbuchspeicher voll, sagt Kosmos „Der Hörbuchspeicher ist voll. Ich kann ein Buch löschen.“ Er liest dann Bücher zum Löschen vor, in Dreierblöcken mit `weiter`: zuerst ausgehörte Bücher, dann die am längsten nicht gehörten. Das laufende oder pausierte Buch bietet er nie an. Du wählst eine Nummer, Kosmos fragt „[Titel] löschen?“, gelöscht wird nur nach `ja`.
Danach prüft Kosmos das gewünschte Buch erneut und fährt mit der Vorab-Frage fort.

Wenn der Download abbricht

Bricht der Download ab, nennt Kosmos den Grund und sagt „Sag Hörbuch LibriVox für einen neuen Versuch.“ Sagst du später `hörbuch librivox`, fragt Kosmos zuerst „Der letzte Download von [Titel] ist fehlgeschlagen. Sag neu starten oder abbrechen.“ Mit `neu starten` lädt er das Buch neu, mit `abbrechen` löscht er die Reste.

Im Katalog-Dialog

Nach jeder Ansage hört Kosmos ohne Wake-Word zu. Sagst du nichts, endet der Dialog nach 20 Sekunden. Nach Meldungen aus dem Hintergrund (Download fertig oder fehlgeschlagen) brauchst du wieder das Wake-Word. Ein Satz mit „Notruf“ gilt im Katalog nie als Antwort, er geht an die normale Befehlsverarbeitung, zum Beispiel `notruf polizei`. Versteht Kosmos eine kurze Äußerung nicht, sagt er einmal „Das habe ich nicht verstanden. Sag weiter, eine Nummer oder abbrechen.“

Sprachnotizen

Kosmos speichert deine Aufnahme als Audio und spielt sie später wieder ab.

Befehl	Beschreibung
`memo aufnehmen` / `notiz aufnehmen` / `sprachnotiz aufnehmen`	Neue Aufnahme starten
`notiere [Text]` / `merke dir [Text]`	Notiz sofort sprechen und speichern
`notiz speichern` / `memo speichern` / `sprachnotiz speichern`	Laufende Aufnahme speichern
`notizen abspielen` / `notiz abspielen`	Alle Notizen abspielen
`notizen vorlesen` / `notiz vorlesen`	Alle Notizen abspielen
`spiele memos` / `spiele notizen` / `memos abspielen`	Notizen abspielen
`notiz wiedergeben` / `notiz anhören` / `höre notiz(en)`	Notizen abspielen
`zeige notizen` / `liste notizen` / `zeige notiz`	Notizen auflisten

Befehl	Beschreibung
`wie viele notizen` / `notizen übersicht` / `anzahl notizen` / `notizen statistik`	Anzahl nennen
`lösche notiz`	Eine Notiz löschen
`lösche notizen` / `entferne notizen` / `verwirf notiz(en)` / `lösche memo(s)`	Notizen löschen

Beim Abspielen kannst du navigieren:

Befehl	Beschreibung
`nächste`	Nächste Notiz
`vorherige`	Vorherige Notiz
`erste` / `anfang` / `start`	Zur ersten Notiz
`letzte` / `ende` / `letztes` / `letzter`	Zur letzten Notiz
`nochmal` / `wiederholen`	Aktuelle Notiz wiederholen
`beenden`	Wiedergabe beenden

Sonstiges

Befehl	Beschreibung
`sprachassistent neu starten` / `assistent neu starten`	Kosmos neu starten
`neustart des assistenten` / `starte den assistenten`	Kosmos neu starten

Gerät steuern

Taschenlampe

Der Satz muss eines der Wörter „taschenlampe“, „licht“, „warnblinker“ oder „notsignal“ enthalten. `lampe ein` allein reicht nicht.

Ein, aus, umschalten

Befehl	Beschreibung
`taschenlampe ein` / `taschenlampe an`	Einschalten

Befehl	Beschreibung
`taschenlampe einschalten` / `anschalten` / `aktivieren` / `mach an` / `schalte an`	Einschalten
`licht ein`	Einschalten
`taschenlampe aus` / `ausschalten` / `abschalten` / `deaktivieren` / `mach aus` / `schalte aus` / `stopp`	Ausschalten
`taschenlampe umschalten` / `toggle` / `wechsel`	Zwischen Ein und Aus wechseln

Mit Zeitlimit

Befehl	Beschreibung
`taschenlampe für 5 minuten`	Einschalten, nach 5 Minuten aus
`taschenlampe für 30 sekunden`	Einschalten, nach 30 Sekunden aus
`warnblinker für 5 minuten`	Warnblinker für 5 Minuten

Notsignal und Warnblinker

Befehl	Beschreibung
`notsignal einschalten` / `notsignal an`	SOS-Signal in Morsecode starten
`notsignal ausschalten` / `notsignal aus`	SOS-Signal beenden
`notsignal` (ohne Zusatzwort)	SOS-Signal ein- oder ausschalten
`warnblinker` / `warnblinkanlage`	Regelmäßiges Blinken umschalten
`warnblinker an` / `warnblinker aus`	Warnblinker gezielt ein- oder ausschalten

Tipp: `sos` allein löst nichts aus. Am sichersten sagst du `taschenlampe notsignal einschalten`.

Status

Befehl	Beschreibung
`ist die taschenlampe an` / `ist das licht an`	Status abfragen
`status taschenlampe`	Status abfragen

Bildschirm

Der Satz muss „bildschirm“ oder „display“ und ein volles Aktionswort enthalten.
Kurzformen wie „bildschirm an“ oder „bildschirm aus“ werden nicht erkannt.

Befehl	Beschreibung
`bildschirm einschalten` / `bildschirm anschalten`	Einschalten und entsperren
`display einschalten` / `display anschalten`	Einschalten
`bildschirm aktivieren` / `entsperren`	Entsperren
`bildschirm ausschalten` / `bildschirm abschalten`	Ausschalten
`bildschirm sperren`	Sperren
`display deaktivieren`	Ausschalten
`bildschirm für 5 minuten einschalten`	Für 5 Minuten aktiv lassen
`bildschirm für 30 sekunden einschalten`	Für 30 Sekunden aktiv lassen
`bildschirm status` / `display status`	Status abfragen

Display-Helligkeit

Befehl	Beschreibung
`display helligkeit zwanzig prozent`	Helligkeit auf 20 Prozent setzen
`display helligkeit sechzig prozent`	Helligkeit auf 60 Prozent setzen
`display helligkeit achtzig prozent`	Helligkeit auf 80 Prozent setzen
`display helligkeit hundert prozent`	Helligkeit auf 100 Prozent setzen
`display heller`	Eine Stufe heller
`display dunkler`	Eine Stufe dunkler
`display helligkeit status`	Aktuelle Helligkeit ansagen

Es gibt nur diese vier Stufen, keine anderen Prozentwerte. „bildschirm“ statt „display“ geht auch. Die Befehle wirken auch bei ausgeschaltetem Display und schalten es nicht ein. Sie helfen, wenn die Helligkeit versehentlich fast auf null gestellt wurde, zum Beispiel in der Schnellleiste.
Eine Automatik und einen Befehl zum Zurücksetzen gibt es nicht. `helligkeit messen` ist etwas

anderes: Das misst mit dem Lichtsensor die Umgebungshelligkeit, nicht die Helligkeit des Displays.

WLAN und Netzwerk

Befehl	Beschreibung
`wlan einschalten` / `wlan an` / `wlan aktivieren`	WLAN einschalten
`wifi einschalten` / `wifi an` / `wifi aktivieren`	WLAN einschalten
`wlan ausschalten` / `wlan aus` / `wlan deaktivieren`	WLAN ausschalten
`wifi ausschalten` / `wifi aus` / `wifi deaktivieren`	WLAN ausschalten
`ist wlan verbunden`	Verbindungsstatus
`wlan status` / `wifi status`	Verbindungsstatus
`welches wlan` / `bin ich mit wlan verbunden`	Verbundenes Netzwerk nennen
`meine ip-adresse`	IP-Adresse nennen
`welche netzwerke gibt es`	Verfügbare Netzwerke suchen
`verfügbare netzwerke` / `netzwerke anzeigen` / `netzwerke in der nähe`	Verfügbare Netzwerke suchen
`verbinde mit [Netzwerkname]`	Mit einem WLAN verbinden
`bin ich online` / `habe ich internet`	Internetverbindung prüfen
`signalstärke` / `signal`	Mobilfunk-Signalstärke
`verbindungstyp` / `netztyp`	Verbindungstyp (WLAN, Mobilfunk …)

Beim Verbinden nennt Kosmos die gefundenen bekannten Netzwerke und fragt, mit welchem es sich verbinden soll. Ein Passwort fragt Kosmos nicht ab, die Verbindung klappt also nur mit offenen oder bereits gespeicherten Netzwerken. Mit `abbrechen`, `nein`, `abbruch`, `stopp` oder `egal` brichst du ab.

Tipps: „ip“ allein wird nicht erkannt, nur `meine ip-adresse`. Für „bin ich verbunden“ und „welche verbindung habe ich“ sag stattdessen `verbindungstyp` oder `netztyp`.
Am zuverlässigsten wechselst du das Netzwerk mit `verbinde mit [Netzwerkname]`.

Flugmodus

Befehl	Beschreibung
`flugmodus einschalten` / `flugmodus an`	Einschalten
`flugmodus aktivieren`	Einschalten
`flugmodus ausschalten` / `flugmodus aus`	Ausschalten
`flugmodus deaktivieren`	Ausschalten
`flugmodus status`	Status abfragen

Akku und Energiesparen

Befehl	Beschreibung
`wie viel akku habe ich`	Akkustand in Prozent und Ladestatus
`batterie` / `akku`	Akkustand
`wie lange reicht der akku noch` / `wie lange hält der akku noch`	Geschätzte Restlaufzeit
`wann muss ich den akku laden`	Ladeempfehlung

Das Wort „akku“ oder „batterie“ muss im Satz vorkommen. Bei 20, 15, 10 und 5 Prozent warnt Kosmos von selbst.

Befehl	Beschreibung
`energiesparmodus einschalten` / `energiesparmodus an` / `energiesparmodus aktivieren`	Energiesparmodus einschalten
`stromsparmodus einschalten` / `stromsparmodus an` / `stromsparmodus aktivieren`	Energiesparmodus einschalten
`energiesparen einschalten` / `energiesparen an` / `energiesparen aktivieren`	Energiesparmodus einschalten
`energiesparmodus ausschalten` / `energiesparmodus aus` / `energiesparmodus deaktivieren`	Energiesparmodus ausschalten

Befehl	Beschreibung
`stromsparmodus ausschalten` / `stromsparmodus aus` / `stromsparmodus deaktivieren`	Energiesparmodus ausschalten
`energiesparen ausschalten` / `energiesparen aus` / `energiesparen deaktivieren`	Energiesparmodus ausschalten

Bei 10 Prozent Akku oder weniger schaltet Kosmos den Energiesparmodus von selbst ein, bei 20 Prozent oder beim Laden wieder aus. Im Energiesparmodus stehen Standort, „In der Nähe“ und die Kamera nicht zur Verfügung.

Umgebungshelligkeit

Befehl	Beschreibung
`lichtstärke messen`	Helligkeit in Lux nennen
`lux messen` / `helligkeit messen`	Helligkeit in Lux nennen

Das funktioniert ohne Internet und auch im Energiesparmodus.

Assistent beenden

Damit beendest du Kosmos vollständig: Sprachassistent, Wecker-Dienst, laufende Wiedergabe (Radio, Nachrichten, Hörbuch, Wecker-Ton) und Standortaufzeichnung. Eine laufende Navigation endet dabei nicht, sie läuft in Soundscape weiter. Vorher fragt Kosmos nach.

Befehl	Beschreibung
`assistent beenden` / `assistenten beenden` / `assistent ausschalten` / `den assistenten beenden`	Rückfrage starten

Erkannt wird ein Satz, in dem „assistent“ oder „assistenten“ vor „beenden“ oder „ausschalten“ steht. `beenden` allein löst nichts aus.

Kosmos nennt einen laufenden Timer mit der Restzeit und den nächsten Wecker (bei weiteren Weckern auch deren Anzahl). Dann sagt Kosmos, dass Timer, Wecker, Notruf und Warnungen nicht funktionieren, bis du den Assistenten wieder startest, und fragt „Wirklich komplett beenden?“ Du antwortest ohne Wake-Word:

Antwort	Wirkung
`ja` / `jawohl` / `richtig`	Kosmos sagt „Der Assistent wird beendet. Timer, Wecker, Notruf und Warnungen sind aus, bis du den Assistenten wieder startest.“ und beendet alles
`nein` / `abbrechen` / `falsch`	Kosmos sagt „Okay, ich bleibe an.“

Keine oder eine unklare Antwort gilt als Abbruch, Kosmos läuft weiter. In dieser Rückfrage zählen nur `ja`, `jawohl`, `nein`, `abbrechen`, `richtig` und `falsch`; Wörter wie `bitte` oder `okay` gelten hier nicht als Ja.

Beim Beenden gehen laufende Timer verloren. Wecker bleiben gespeichert, klingeln aber nicht, solange Kosmos aus ist. Notruf und Warnungen funktionieren bis zum Neustart nicht.
Beim nächsten Start werden einmalige Wecker verworfen, die mehr als 5 Minuten zurückliegen. Wiederkehrende Wecker rücken auf die nächste Wiederholung vor.

Einen Sprachbefehl zum Starten gibt es nicht, denn dann läuft nichts mehr, was zuhören könnte. Starte Kosmos wieder über die Launcher-App. Läuft gerade Tagesschau oder Nachrichten, oder ist ein Dialog nach der Lautstärketaste von Hörbuch oder Radio offen, stoppt `assistent beenden` zunächst nur diese Quelle. Sage den Befehl dann nach dem Wake-Word noch einmal. Mitten in einem Diktat (SMS, Notiz, E-Mail) funktioniert er nicht.

Sicherheit

Notruf per Sprache

Nur im echten Notfall benutzen: Kosmos wählt nach deiner Bestätigung 112 oder 110.

Befehl	Beschreibung
`notruf rettungsdienst`	Rettungsdienst (112) anrufen
`notruf feuerwehr`	Feuerwehr (112) anrufen
`notruf polizei`	Polizei (110) anrufen
`notruf rettungsdienst lautsprecher`	Rettungsdienst, mit Lautsprecher
`notruf feuerwehr freisprechen`	Feuerwehr, mit Lautsprecher
`notruf polizei freihändig`	Polizei, mit Lautsprecher

Der Dienst muss im selben Satz wie „notruf“ stehen; `notruf` allein löst nichts aus.
Kosmos wiederholt den erkannten Notruf („Ich habe Notruf … verstanden, ist das richtig?“) und fragt nach einer Bestätigung. Erst danach wird gewählt:

Du sagst	Wirkung
ja / richtig / ok / okay / stimmt	Notruf absetzen
nein / abbrechen / stopp	Abbrechen

Antwortest du nicht, verfällt der Dialog nach 60 Sekunden. Vor dem Wählen stellt Kosmos die Lautstärke automatisch auf Maximum.

Stiller Notruf per Power-Taste

Dafür brauchst du weder das Wake-Word noch den Bildschirm, es funktioniert auch bei gesperrtem Gerät.

Aktion	Wirkung
Power-Taste fünfmal innerhalb von 7 Sekunden drücken	Die SOS-Folge beginnt, das Gerät vibriert
Während der 8 Sekunden Bedenkzeit die Power-Taste noch einmal drücken	Abbrechen, ein Ton bestätigt es
8 Sekunden verstreichen lassen	Der Notruf 110 (Polizei) wird still gewählt

Während der 8 Sekunden vibriert das Gerät im SOS-Muster (kurz, kurz, kurz, lang, lang, lang, kurz, kurz, kurz).

Hilfe und Einführung

Hilfe aufrufen und navigieren

Befehl	Beschreibung
hilfe	Hilfe-Menü aufrufen
befehle / kommandos	Verfügbare Befehle auflisten
was kannst du	Alle Funktionen nennen
einführung / tutorial	Die komplette Einführung starten
erkläre mir alles	Die komplette Einführung
sag mir alles / lies mir alles vor	Alles vorlesen

In der Hilfe navigierst du so:

Befehl	Beschreibung
`weiter` / `nächste` / `nächster` / `nächstes`	Nächster Abschnitt
`zurück` / `vorherige` / `vorheriger` / `vorheriges`	Vorheriger Abschnitt
`nochmal` / `wiederholen`	Abschnitt wiederholen
`mehr dazu` / `beispiele`	Details zum aktuellen Thema
`bereich [Name oder Nummer]`	Direkt zu einem Themenbereich springen
`beenden` / `fertig` / `stopp` / `stop`	Hilfe beenden

Bekannte Grenzen

Damit du nicht überrascht wirst, hier ehrlich, was Kosmos heute noch nicht kann:

- **Nur Deutsch:** Kosmos versteht und spricht ausschließlich Deutsch.
- **Sätze werden zu Ende gesprochen:** Kosmos lässt sich mitten im Satz nicht unterbrechen.
- **Eine Wiedergabe zur Zeit:** Hörbuch, Radio, Nachrichten und Kamera laufen nie gleichzeitig. Was du zuletzt startest, beendet die anderen.
- **Ein Dialog nach dem anderen:** Während ein Dialog läuft, zum Beispiel ein SMS-Diktat, sind andere Befehle nicht verfügbar.
- **Manchmal braucht es eine Taste:** Einen klingelnden Wecker stoppst oder schiebst du mit den Lautstärketasten, ein Gespräch beendest du mit der Einschalttaste.
- **Navigation und Sprachbefehle stören sich:** Solange eine Navigation läuft, können die Ansagen von Soundscape vom Mikrofon mit aufgenommen werden und die Erkennung deiner Befehle durcheinanderbringen. Beende die Navigation immer mit `navigation beenden`; ein Beenden direkt in Soundscape bemerkt Kosmos nicht.
- **Feste Sprachmuster:** Kosmos ist kein frei plaudernder Assistent.
  Viele Funktionen reagieren auf feste Formulierungen, deshalb lohnt sich ein Blick in diese Anleitung oder ein `hilfe`.

Wenn du auf etwas stößt, das hier anders steht, schreib uns über die Kontaktseite (https://voice-assistant.kegel-it.de/de/kontakt/).